

Inverter Stromerzeuger DQ-2100

Maximale Mobilität - maximale Unabhängigkeit!

Ob für Reisemobile, für das Camping oder für Heimwerker:
Der kompakte DQ-2100 liefert überall sauberen Strom.



Technische Daten	Inverter DQ-2100
max. Leistung	2,1 kW
Dauerleistung	1,8 kW
Spannungsreglung	Inverter
Steckdosen	1x 230 V, 1x 12 V, 2x USB
Motorart	4-Takt luftgekühlt, OHV
Tankinhalt	4,8 l
Laufzeit	bis zu 11 h
Geräuschpegel (Null-Last)	55 dB (A)/7m
Abmaße (L x B x H)	48,5 cm x 30,5 cm x 46,5 cm
Leergewicht	22 kg
Sonderausstattung 1	Easy-Startsystem
Sonderausstattung 2	Digitaldisplay
Sonderausstattung 3	automatischer Ökomodus

2,1 kW benzinbetriebener, digitaler Inverter Stromerzeuger

- sauberer, leiser Strom ohne Spannungsschwankungen für spannungssensible Geräte
- intuitiver und einfacher Startvorgang für besonders schnelle Inbetriebnahme
- übersichtliches Digitaldisplay, das über die wichtigsten Betriebsdetails informiert
- für anspruchsvolle Aufgaben auf Baustellen, als Notstromaggregat, beim Heimwerken, in der Industrie, auf Werften ...

DENQBAR®

DENQBAR GmbH
Longuyoner Str. 14
D-01796 Pirna
info@denqbar.de
www.denqbar.com